

## Protek 6510 2 Kanal, 100 MHz Real Time Osiloskop



Ekrandaki gözlenmemesi gereken 2 sinyal için düşey tetikleme modu, Kompleks dalga boylarının senkronizasyonu için Hold -Off tetikleme devresi, Z eksen girişi, Tv senkronizasyonu

### Ürün Özellikleri

#### Düşey Saptırma

Hassasiyet	5mV/div - 5V/div
Doğruluk	±3%...[7 adım]
Bant Genişliği	100 MHzDC
Yükselme Zamanı	3.5ns
Giriş Empedansı	1MΩ + 25 pF
Max Giriş Voltajı	400V[DC + AC peak]

#### Yatay Saptırma

Tarama Zamanı	50ns/div - 0.2 s/div
Doğruluk	±3%
Ekran Modu	A, B, A alt B, B tetikleme X-Y
Tarama Büyüklüğü	X10[± 5%]

#### Tetikleme

Tetikleme Kaynağı	Int, CH2 ,Line EXT
Tetikleme Hassasiyeti	10MHz- 100MHz1.5div
Sync Aralığı	1div/dk
Harici Tetikleme	10mHz – 100Mhz: 500mV

#### X-Y Eksen

Sapma	10kHz
Bant Genişliği	2MHzDC

#### Genel Özellikler

Kalibrasyon	±5Vp-p
Boyut	135 X 322.5 X 368mm
Standart Donanım	Kullanım kitapçığı, besleme kablosu, 2 adet x10 prob

### İNFOTEK Elektronik, Otomasyon, Test-Ölçü Cihazları ve Bilgisayar Sistemleri

Perpa Elektrokent Ticaret Merkezi, A Blok Kat 6 No 526 Okmeydani - İstanbul

Tel : 0212 221 72 16 - 36 Fax : 0212 221 72 40

<http://www.infotek.com.tr> <http://www.infotestcihazlari.com> e-mail : [info@infotek.com.tr](mailto:info@infotek.com.tr)