

MATRIX MOS-640 40MHz 2 KANAL ANALOG OSİLOSKOP



- 40MHz Bant Genişliği
- TV Sync Ayırıcı
- ALT Tetikleme Fonksiyonu
- 2 Kanal
- CH1 Çıkışı
- Z-Eksen Girişi

Hassasiyet	5mV ~ 5V/kare
Bant Genişliği	DC -40MHz
Yükseltme Zamanı	17,5ns / 8,5ns
Giriş Kuplajı	AC, DC, GND
Giriş Emp.	1 M Ω
Mak. Giriş Voltajı	400V (DC+ACp-p)
İşlem Modu	CH1, CH2, ADD, ALT, CHOP
Hassasiyet	0,2 μ s ~ 0,5s/kare (x10 MAG),20ns
Doğruluk	\pm 3%(x10; \pm 5%)
Tetikleme Modları	AUTO, NORM, Sweep Mode
Tetikleme Kaynağı	CH1, CH2, LINE, EXT
EXT Giriş Empedansı	1M Ω // 30PF
Hassasiyet	5mV ~ 5V/kare
Doğruluk	\pm 5%
X Eksen Response	DC 1MHz
Kalibrasyon Çıkışı	1kHz kare dalga, 2Vpp \pm 2%
Tip	6", P31 fosfor, 8x10 DIV (1DIV=1cm)
Z-Eksen Girişi	Giriş Empedansı:5k Ω , Hassasiyet:5Vp-p üzeri, Bank Genişliği: DC ~ 2MHz
Besleme	220V \pm 10%, 50/60Hz
Boyutlar&Ağırlık	310 x 150 x 455mm, 8kg
Standart Donanım	2 Adet Prob, Kullanım Kılavuzu

İNFOOTEK Elektronik, Otomasyon, Test-Ölçü Cihazları ve Bilgisayar Sistemleri

Perpa Elektrokent Ticaret Merkezi, A Blok Kat 6 No 526 Okmeydani – İstanbul

Tel : 0212 221 72 16 - 36 Fax : 0212 221 72 40

<http://www.infotek.com.tr> <http://www.infotestcihazlari.com> e-mail : info@infotek.com.tr